Configurar Alarma Sonora en la PC desde un Input.

1.- Ir a VIEW -> Advanced View. E ingresar la clave para vista avanzada.



2.- Ir a SETUP -> Device Types -> Add Device Type-> Ponerle un nombre al nuevo tipo de dispositivo -> Marcar Display -> Guardar cambios (en el diskette azul de la esquina superior izquierda de la pantalla).

	Selected Har	dware	Doors .Net	- <b>D</b> X				
Home Setup Reports	Tools View Selected Har	dware						
Hardware Synchronise Setup Clocks Hardware Event Monitor	rs Operators Application ing Permissions	Connections Diagnostics	System Options System					
Live Events Hardware Setur Device Types General Add Device Type		Properties Audio		A Þ X				
Alarma Sonora		Alarma Sonora Alarma Sonora Print Make Active Window Must Mark Progress Do Not Delete on Co Require Notes Text Instructions None CCTV Instructions	Priorit O Show Map Show Video (Top Most) Show Cardholder Must Confirm Require Password on V V V V V V V V V V V V V	y T				
Doors Control Points Status								
Last Save Completed @ 25/10/2012 11:38:03 a.m.	(0 seconds)DHS.DeviceTypes	User: admin INS NU	JM jueves, octubre 25, 2012	11:41:03 🕘 🔡				

3.- En la pestaña Audio Selecciona el sonido que desees y guarda cambios (en el diskette azul de la esquina superior izquierda de la pantalla).

Properties Audio	
Audio Instructions SIREN4.WAV	
Alarm Sound	Report
Trouble Sound	Repeat
Masked Sound	Repeat

4.- Ir a Setup -> Filters -> Add Filter -> Asignarle un nombre a ese Nuevo filtro. Guarda cambios (en el diskette azul de la esquina superior izquierda de la pantalla).

	, ₽		Selected Har	dware				
Home Setup	Reports Tool	s View	Selected Har	dware				
Hardware Synchronise Setup Clocks	Device Filters Types	Operators	Application	Connections	Diagno			
Hardware	Event Monitoring	Perm	nissions	Diagn	ostics			
Live Events Hardware Setup Device Types Filter Settings* General Messages Acknowledge Video Add Filter								
<ul> <li>Access Denied</li> <li>Access Granted</li> <li>Concise</li> <li>Filtro Sonido Alarma</li> <li>Standard</li> </ul>		Description Filtro Sonido	Alarma					

5.- En la Pestaña Messages, seleccionar el mensaje que activara el filtro, en este caso "Monitor Point – Alarm" (guardar cambios)

	J.			cimosions	0.09
Live Events	Hardware Setup	Device Types	Filter Settings*		
Gener	lessages) Acknow	ledge Video			
			Access Der	nied	Access Granted
Filter			Message Type	es To Display	
Access	Denied		Invalid NX	T controller MAC	address
Access	Granted		Invalid NX	T controller num	ber
S Canai			Invalid NX	T controller type	
Filtro :	Sonido Alarma		🔲 Login		
🜱 Standa	ard		📃 Logout		
			Low Batter	v	
			📃 Mask - Mo	nitor Point	
			🔲 Mask - Rei	ader Forced Ope	n
			Maala Da	der Held Open	
		4	Monitor P	oint - Alarm	
			Monitor P	oint - EOL Tolera	nce
			Monitor P	oint - Grounded	Line
			Monitor P	oint - Non-Settlin	ng Error
			Monitor P	oint - Offline	
			Monitor P	oint - Open Line	

6.- En la pestaña Acknowledge, seleccionar el evento "Monitor Point – Alarm" (guardar cambios)



7.- Ir a Setup -> Hardware Setup -> All -> Expander el controlador -> Expander Input -> Dar clic en el icono de vista avanzada arriba de las opciones de este Input.



8.- En las opciones "Monitoring" selecciona lo siguiente:

🗐 👌 🛛 🕿 🛄 🛛	Filter:
Input Type	Monitor Point
Reader	None
MonitorPointID	f0cd077b-6e3e-44e4-93eb-12
Link Actions	
Link To Output	
Link Action	None
Belongs to Group	No
Link Schedule	None
Input Location	
Panel Address	0e4fef48-deac-444d-84fd-169
Physical Input Po	0
Monitor Point	16
Monitoring	E
Device Type	Alama Sonora
Primary Priority	0
Use this Filter	Filtro Sonido Alarra
Require Acknowl.	Yes
Enable Sounds	Yes
Global Trigger	
Video Camera	
Video Composite	
	<b>T</b>
Enable Sounds	

Guarda cambios en el Diskette azul que aparece arriba de estas opciones.

9.- Listo, los eventos se mostraran en la pantalla Alerts, para que se confirme de informado y se pueda silenciar el evento.

		Þ 🖻 🔍					Doors .Net				
	Home Se	tup Reports Tool	s View								
- 🔛		🦓 🌱			<b>(</b>						
Hardwar Setup	re Synchron Clocks	ise Device Filters Types	Operators Application	Connections	Diagnostics	System Options					
H	Hardware	Event Monitoring	Permissions	Diagr	nostics	System					
Live Even	Alerts (1)	Hardware Setup									
) In Progre	ss Confirm	ussword	Play Sound								
Details	Instructions	Notes			🖆 Icon Sta	tus 🗸 E	Event Type 🕗 Priori	ty 🖉 Timestamp	(Server)	Device Type	Location
	Time :	25/10/2012 12:53:09 p.m.				w Alert	Alarm 0	25/10/201	21 3:09 n m	Alarma Sonora	Punto de Monitoreo para
	Device Type :	Alarma Sonora	Priority: 0								
	Description :	Punto de Monitoreo para S	onido								
	Message :	Monitor Point - Alarm									
	Detail :										
	Location :	NXT Gateway (New NXT 40	0)								
	Status :	New Alert									
	Operator :	from since 25/10/2012 12	:53:09 p.m.								